

西班牙 UTILCELL 显示仪表 DAT 400



产品型号:

DAT 400

模拟-数字转换器和 400 / 数据，用于安装在 DIN 成型单元显示值和允许的最高的通信系统与 RS 232,

RS - 485 (RS - 422) 协议 modbus 嘴唇。模拟输出数据的版本没有 400。

本单元是模拟/数字转换器与自己的显示器。简单的应用程序将为单位重量或 *poloautomatického násypky* 执行交易。此外，在 RS - 485 协议参与 modbus 唇可用于分布式 I / O 系统。

尺寸: 106x90x58 毫米 (dxšxh)。DIN 安装成型

材料: ABS

封面: dat400: dat500 IP IP - 20 - 51: 前面板



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

重量: 230 克

工作温度: -10°C 。

24 VDC 电源电压: $\pm 15\%$

功率: 5 瓦。

数据输入和显示: LED 数字 *segmentový* 6 7 14 毫米, 高度的 4 倍的股票 - 冰 - 四膜的红色按钮。

数据加载: 50 赫兹 (没有过滤)

分辨率: 60000 件

灵敏度: $0.02\mu\text{V}$ / 块

线性范围: $< 0.01\%$

温度漂移: $< 1\%$ 范围/ $^{\circ}\text{C}$

24 位 A / D 转换器:

小数点: 0 - 0 - 0000 的选择范围。

并联连接的可能性, 当传感器 (6 4 或 6 350 欧姆导体)

implementované 输出的 RS - 232 或 RS, RS 485 422。

2 (逻辑) 的数字 (光电隔离的输入即插即用的要求外, 24 伏直流电源)

数字输出 (2 固态继电器, 最大。24vdc / 每 100 毫安输出)

模拟输出 (1 0—10 伏, 10 分钟。kohm 负担或 4 - 20 mA, 最大的负担 300 欧姆) 在 400 和版本数据

profibusem 版本的可能性。

通过选择单位设置按钮在前面面板或通过 RS - 232 *inovation* 计划。

直接或间接校准的校准方法进行校准 (适当的力量, 大容器等。在直接的校准是一个可行的)。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

我们建议您使用的数据/电源为 400 500 mod。121