

西班牙 UTILCELL 显示仪表 DAT 500



产品型号:

DAT 500

模拟-数字转换器，用于安装到面板。显示单元和允许的最高值与通信系统通过 RS 232, RS - 485 (RS - 422) 协议 modbus 嘴唇。模拟输出数据的版本没有 500。

96x48x120 毫米 (dxšxh)。安装在面板上，92x44 开口:

材料: ABS

封面: dat400: dat500 IP IP - 20 - 51: 前面板

重量: 230 克

工作温度: -10°C +。

24 VDC 电源电压: $\pm 1.5\%$

功率: 5 瓦。

数据输入和显示: LED 数字 6 7 segmentový 23.3 毫米, 高度的 4 倍的股票-冰-四膜的红色按钮。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

数据加载: 50 赫兹 (没有过滤)

分辨率: 60000 件

灵敏度: $0.02\mu\text{V}$ /块

线性范围: $<0.01\%$

温度漂移: $<1\%$ 范围/ $^{\circ}\text{C}$

24 位 A / D 转换器:

小数点: 0 - 0 - 0000 的选择范围。

并联连接的可能性, 当传感器 (6 4 或 6 350 欧姆导体)

implementované输出的 RS - 232 或 RS, RS 485 422。

2 (逻辑) 的数字 (光电隔离的输入即插即用的要求外, 24 伏直流电源)

数字输出 (2 固态继电器, 最大。24vdc /每 100 毫安输出)

模拟输出 (1 0—10 伏, 10 分钟。kohm 负担或 4 - 20 mA, 最大的负担 300 欧姆) 在 500 /和
版本数据。

profibusem 版本的可能性。

通过选择单位设置按钮在前面面板或通过 RS - 232 inovation 计划。

直接或间接校准的校准方法进行校准 (适当的力量, 大容器等。在直接的校准是一个可行的)。

我们建议您使用的数据/电源为 400 500 mod. 121