

KYOWA 操舵角计 SFA-H-SA



型号

SFA-H-SA

本器在轻,转向装置轴座、取外し更容易。

优越性

●操舵力(扭矩)应变输出,操舵角为电压输出

规格

操舵力

额定容量 $\pm 50 \text{ n} \cdot \text{m}, \pm 200 \text{ n} \cdot \text{m}$

额定输出功率为 $1 \text{ mv} / \text{v}$ (2000×10^{-6} 弊端)以上

非直线性 $\text{ro} \pm 0.3\%$ 以内

迟滞现象 $\text{ro} \pm 0.3\%$ 以内

允许负荷 120%

输入抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

操舵角

额定容量 旋转 ± 5

额定输出功率为 5 v

推荐外加电压 dc 9 ~ 16 v

其他

允许外加电压 15 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 6 v ac 或 dc

允许温度范围 $\sim 60^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $\sim 50^\circ\text{C}$

质量 约 2.5 公斤(包括方向盘重 1 公斤)

标准附件 电缆 1 个 (起矩形: 尖端连接器插头 prc03-12a 10-7m, 角度: bnc 连接器)

