

KYOWA 操舵力角計 SFA-F-SA



型号

SFA-F-SA

本器转向装置轴座、取外し更容易。

优越性

●操舵力(扭矩)、操舵角应变输出

规格

操舵力

额定容量 指定 $\pm 20 \sim 200 \text{ n} \cdot \text{m}$ (您的)

额定输出功率为 $1 \text{ mV} / \text{V}$ (2000×10^{-6} 弊端)以上

非直线性 $\pm 0.3\%$ ($\pm 150 \text{ n} \cdot \text{m}$ 以上是 $\pm 0.5\%$) 以内

迟滞现象 $\pm 0.3\%$ ($\pm 150 \text{ n} \cdot \text{m}$ 以上是 $\pm 0.5\%$) 以内

允许负荷 120%

输入抵抗 $350 \Omega - \pm 1\%$

输出抵抗 $350 \Omega - \pm 1\%$

操舵角

额定容量 旋转 ± 3

额定输出功率为 $1 \text{ mV} / \text{V}$ (2000×10^{-6} 弊端)以上

非直线性 $\pm 0.5\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.5\%$ 以内

其他

允许外加电压 15 V ac 或 dc

推荐外加电压 $1 \sim 6 \text{ V ac}$ 或 dc

温度补偿范围 $\sim 50^\circ\text{C}$

允许温度范围 $\sim 60^\circ\text{C}$

质量 约 3.3 公斤 (包括方向盘重 1 公斤)

