



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

NTS 显示仪表-432

描述:

书器是小型 (DIN 规格), 以低价格虽然有 2 点比较器内置, 特别是液压控制使用时, 有利的设定方式。

*特长

内置转换器放大器

内内置 2 点转换器

·保持峰值也可能 (432 P 型)

规格:

转换器输入部

输入电压····· 0.5~3 mV / V

变换器连接数····· 350Ω1 台

转换器打印电压····· DC 10V 或 5V

A / D 转换部

A / D 转换方式····· 2 重积分方式

最大计数····· 1999

分辨率····· 1 / 2000

小数点·····任意的 3 处内部固定

采样时间·····约 2.5 次 / sec

指示器…………… 7 段红色 LED 文字高 15 毫米

精度

非直线性…………… $\pm 0.1\%$ R.O. ± 1 dig TYP

温度显示零点变化… $\pm 0.01\%$ R.O. $./^{\circ}\text{C} \pm 1$ dig TYP

温度变化的灵敏度…… $\pm 0.01\%$ $./^{\circ}\text{C} \pm 1$ dig TYP

面包和零调整……前及背面用螺丝刀进行/约 10% R.O.

使用温度范围……… $0\sim 40^{\circ}\text{C}$

设定器……………上下限 2 点设定（数字显示，一边看一边 15 旋转 VR 进行设定）

触点容量…………… AC 125 V, DC 30 V A（抵抗负荷），1

响应速度……………约 20 msec

设定精度…………… $\pm 0.5\%$ R.O. 以内（包含非直线性）

模拟输出…………… $0\sim 2\text{V}$ 标准（ $0\sim 1999$ ）

寸法表

