



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

NTS 显示仪表 -330

描述:

本器是使用宽角度表的广角指示计。

非常重视数字无法品尝的显示速度感和操作员的感觉，还很有人气。

*特注品元素

使用.

- 0 值附近可以发出固定的空点
- 0~10 V, 1 ~ 5V, 4 - 20 毫安的输出也可能
- DC 电源可以用
- 输入切换器内置 (直到 2 点) 可能

规格:

转换器输入部

输入电压..... 0.5~3 mV / V

转换器连接数..... 350Ω4 台 (并行连接)

转换器打印电压..... DC 5V 或 10V

指示部

外形绍兴加饭酒 110×110 广角度计

最大刻度绍兴加饭酒 100 等分御根据指定

精度

非直线性..... $\pm 1\%$ 的 F.S. 以内

根据温度变化零分..... $\pm 0.05\%$ /°C/ F.S. 以内

温度变化的跨度..... $\pm 0.05\%$ /°C/ F.S. 以内

电源 $\pm 10\%$ 变化对...0.1 全聚酯/ F.S. 以内

使用温度范围..... $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

电源..... AC 100V $\pm 10\%$ 50 / 60Hz

重量约 3 公斤.....

选项

模拟输出.....全规模的 1 V 频率特性 DC~2Hz

DC 电源用..... DC 11~15V 或者 DC 20-30V 的哪一个

寸 法 表

