



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

NTS 显示仪表-4500

描述:

书器是 NTS - 4600 小型, 低成本化的产品。HOLD 信号输入时的负荷值, 或到那个为止的最大负荷值的合格判定。
最适合压压的控制系统。

*特长

- 自动零、峰值保持、上下限设定器

标准装备

- 采样时间 200 次/秒以上

- 小型、低价格

规格:

适合转换器.....失真规式转换器

外加电压..... DC 10 V, 120 毫安以内, DC5V 订货时候指定变更可能

最小输入电压..... $2.5\mu\text{V}$ / 最小目录

最大表示调整范围..... $0.5\text{ mV} / \text{V} \sim 3\text{ mV} / \text{V}$

最大分辨率..... 1 / 2000

最大表示..... 1000, 2000, 4000, 8000

指示器..... 7 段红色 LED ($H = 15$ 毫米)

采样..... 内部 200 次/秒以上显示和输出, 约 10 次/秒

(但是, 模拟 LPF 100 Hz 分贝) - 1



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

ZERO 调整范围.....约 $\pm 30\%$ (最大显示)

SPAN 调整范围.....约 ± 30 (最大表示)

精度

非直线性..... $\pm 0.1\% F.S. \pm 1 \text{ digit}$

ZERO 点变化..... $F.S. / ^\circ\text{C} \pm 0.05\%$

SPAN 变化..... $\pm 0.05\% F.S. / ^\circ\text{C}$

模拟输出.....约 $0 \sim 10V / K\Omega$ 负荷/最大显示

(模拟输出, PEAK AZ 动作, 不)

设定器.....四位数字开关 2 点

设置器输出..... (1a 输出 3 分)

HOLD 值 $> U$ 设定值: + NG

U 设定值 $\geq$ HOLD 值 $\geq L$ 设定值: GO

HOLD 值 $< L - NG$ 设定值

触点容量..... AC 125 V, DC 24V, 1 A (抵抗负荷) 0.1 A (感应负荷)

控制信号.....脉冲宽度: 50 msec 接点或开路集电极

..... AZ 信号的站立显示数码运算中 ZERO 的。

(但是, PEAK 及 HOLD MODE 时无效)

RESET AZ信号的站立 AUTO ZERO 解除。

(但是 PEAK 及 HOLD MODE 时无效)

HOLD 1信号的站立 HOLD MODE。

HOLD 2信号, 飘落的 HOLD MODE。



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

高清 RESET信号的站立 HOLD MODE 解除。

P / T ON: PEAK MODE: 根据前面, OFF 开关。

使用温度范围 0~40℃

电源绍兴加饭酒 AC 100V 或 200V 50 / 60Hz

外形尺寸 幅度 192×高度 96×深度 219 毫米 (包括突起部)

选项 BCD 并行, 依据尖角电子学

寸 法 表

