

AIKOH 测力计 RX-FL-1N



产品相关型号:

RX-FL-1N

RX-FL-2N

开关提重测量器

RX -比 FL 系列

·汉迪类型的开关发电机

·CP 点击率自动取得冠军

使用例

开关专用

式样

名称 RX -比 FL - 1 RX -比 FL - 2

最大负载 10 N (1 kgf) 20 N (2 kgf)

最小表示 0.001 N 0.01 N

精度 $\pm 0.2\%$

抽样周期 5 ms

显示更新次数 5 次/秒

显示部分 LCD 6 位数 44 毫米 $\times$ 44 毫米

输出 RS 232 C

模拟电压 $\pm 2V / F.S.$

打印机输出

电动看台控制

外部接点



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

质量约 450g

电源 Nicd 电池 AC 适配器

标准附属品标准附属品

期权软件比 FL - 2005, 台灯

选项

电缆

模拟输出电缆

:

RX - OP - 1

RS 232 C 电缆

:

RX - OP - 2

三丰打印机电缆用

:

RX - OP - 3

外部控制电缆

:

RX - OP - 5

外观图 (PDF)

标准附属品外观图 (PDF)

使用说明书 (日语)

Instruction Manual (English)

软件比 FL - 2005