

Tokyo 高响应加速度传感器 ARJ-50A



型号

ARJ-50A

arj - 100 a

arj - 200 a

arj - 500 a

arj - 1000 a

arj - 2000 a

ARJ-A 加速度传感器是小的规模 and 高度响应特征。 是开发测量加速度的机器,汽车,船舶、土木
工程结构,建筑,等等。

保护等级:IP 61 等价的

特性

紧凑的

简单的处理

规范

类型	能力	额定输出	非线性	温度范围
ARJ-50A	50米/秒 ²	大约0.5 mV / V (1000 x10 ⁻⁶ 应变)	1%罗	-10 + 60°C
arj - 100 a	100米/秒 ²			-10 + 50°C
arj - 200 a	200米/秒 ²			
arj - 500 a	500米/秒 ²			
arj - 1000 a	1000米/秒 ²			
arj - 2000 a	2000米/秒 ²			

输出极性

测量移动加速度发生时正方向的加速度传感器本身对套管上的“+”标志。

ARJ-A

